



6チャンネルスプリッター/ミキサー「MX6S」



MX6Sは、1Uのラックスペースで、最大6チャンネルミキサー、または最大8出力のスプリッターとして使用可能なユニークなデバイスです。各チャンネルごとにミキサーモードかスプリッターモードかを切り替え可能で、ミキサーモードのチャンネルは、ミキシングのための入力チャンネルとして、またスプリッターモードのチャンネルは、メイン入力をモノラル分配する出力チャンネルとして、それぞれ機能します。

施設などで音声を複数のエリアや録音用の回線として分配したり、モノラルのソースをミキシングしたりと、スタジオや現場で、音質を犠牲にすることなくルーティングに関する悩みをこれ1台で解決する万能ツールです。

特徴

- 6チャンネル・ミキサー、または8アウト・スプリッターとして使用可能
- 施設などで音声を複数のエリアやパワードスピーカーに分配する場合などに最適
- チャンネルごとに、ミキサーモードかスプリッターモードかを切り替え可能
- 各チャンネルに6セグメントLEDメーターとレベル、パンニング調整ノブ
- バランス (XLRまたはTRSフォン) 入出力端子
- 1Uラックマウント・サイズ



Audio 入力		入力端子: XLR x 6 & 1/4インチ TRS x 2
		タイプ: RFフィルター、サーボバランス入力
		インピーダンス: 50kΩ バランス、25kΩ アンバランス
		公称動作レベル: -10 dBV ~ +4 dBu
		最大入力レベル: +21dBu バランス&アンバランス
		CMMR (コモンモード除去比): 40dB、> 55dB @ 1kHz
オーディオ出力		出力端子: XLR x 6 & 1/4インチ TRS x 2
		タイプ: エレクトロカル・サーボバランス出力
		インピーダンス: 60Ω バランス / 30Ω アンバランス
		最大出力レベル: +22dBu バランス&アンバランス
周波数特性		5Hz ~ 20kHz、±3dBu
S/ N比		>95dBu、unweighted (20Hz ~ 20kHz)
THD		<0.002% typ @ +4dBu、1kHz
ファンクションスイッチ		メインリンク: メイン入力信号をメイン出力にリンク
		スプリット/ミックス: 各チャンネルのスプリットモードとミックスモードの切り替え
全般	電源	100 ~ 240V AC、50/60 Hz
	消費電力	15W
	フューズ	100 - 120V: T 315 mA H 220 - 240V: T 200 mA H
寸法 幅 x 奥行 x 高さ		483 x 195 x 44mm
重量		2.6kg