



## 120Wアンプ内蔵6チャンネル・マイク/ライン・ミキサー「RM6」



RM6は、マイク/ライン切り替えのコンボ入力端子を備え、さらに120WクラスDアンプを搭載した1Uラックmount型のアンプ内蔵6チャンネル・ミキサーです。すべての入力チャンネルに、ファンタム電源を備え、マイクとラインの切り替え可能なXLR/TRSのコンボ入力端子と高品位マイクプリを搭載。また、メイン出力には3バンドEQとXLRバランス端子を装備し、モノラルのアンプ出力は、ローインピーダンス・スピーカー（4Ω）にもハイインピーダンス・スピーカー（100V/70V）にも対応したユーロブロック・アンプ出力端子を搭載。汎用性の高い仕様になっています。

更に、チャンネル1の信号を優先させ他のチャンネルの音量を制御するMIC1優先コントロール機能を備え、ホールや会議室などに最適な、使い勝手のよいマイク/ラインミキサーです。RM6はコンパクトで汎用性のある多くのオーディオ入力が必要とする場合のソリューションとなります。

### 特徴

- モノラル120WのクラスDアンプを搭載した1Uラックmountサイズの6チャンネルミキサー
- 全チャンネルに、ファンタム電源、マイク/ライン切り替えスイッチを備え、高品位マイクプリを搭載したXLR/TRSコンボ入力端子
- XLRステレオマスター出力端子
- ローインピーダンス・スピーカー（4Ω）にもハイインピーダンス・スピーカー（100V/70V）にも対応したユーロブロック・アンプ出力端子
- マスター出力に3バンドのイコライザー
- チャンネル1の信号を優先させ他のチャンネルの音量を制御する、MIC 1優先コントロール



オーディオの仕様	S/N比: > 94dB
	最大ライン出力レベル: +24dBu
	ファンタム電源: 48V DC
	最大電圧ゲイン: 60dB
	クラスDアンプ出力: 120W @ 4Ω or 70V/100V
	入力端子:XLR/TRS コンボ x 6
マイク入力	最大入力レベル: -20dBu
	感度: -40dBu
	インピーダンス: 1.4kΩ
ライン入力	最大入力レベル: +24dBu
	インピーダンス: 10kΩ
イコライザー	ハイ: ± 15dB @ 12kHz
	ミッド: ± 12dB @ 2.5kHz
	ロー: ± 15dB @ 80Hz
動作環境	動作温度: 40 ~ 140°F (5 ~ 60°C)
	動作湿度: 25 ~ 85% (結露しないこと)
全般	電源: 100 ~ 240V AC 50/60Hz
	消費電力: 120W
	寸法 幅 x 奥行 x 高さ: 483 x 195 x 44mm
	重量: 5 kg